LAM 8 / LAM 12

파워 앰프 · LAM 시리즈

4채널 DSP 파워 앰프. 채널당 최대 2300W(LAM 8)·3000W(LAM 12), Dante/AES67 지원. 제조사는 Lotusline 스피커를 이 앰프의 내장 프리셋으로 쓰도록 권장



4채널
채널

2300 W / 3000 W
최대 출력 (채널당 4 Ω)

20 Hz–20 kHz ±1 dB
주파수 특성

11.3 kg
무게

상세 사양

구성	
분류	파워 앰프 · LAM 시리즈
구성 (제조사 표기)	4-channel DSP power amplifier, 2048-tap FIR filters, analog / AES3 / Dante-AES67 I/O
음향	
주파수 특성	20 Hz–20 kHz ±1 dB

입력 · 출력	
채널	4
출력 (8 Ω)	1400 W (LAM 8) / 1800 W (LAM 12), 채널당, 전 채널 동시
출력 (4 Ω)	2000 W / 2700 W, 채널당, 전 채널 동시
최대 출력	2300 W / 3000 W, 채널당 4Ω (2·4 채널 -6dB 조건)
DSP	2048탭 FIR, 다이내믹 EQ, 지연
화면	4.3인치 터치 화면
크기 · 무게	
크기 (mm)	483 × 381 × 88.9 (19인치 랙, 2U)
무게 (kg)	11.3

제조사 제품 페이지: https://www.lotuslinepro.com/product/lam-8-1-2-power-amplifier/